

PROFI-LINE

Электростанции эконом класса

Электростанции серии Profi-Line это недорогой, компактный и экономичный источник электроэнергии для пикника, кемпинга, садового или дачного участка. Эти электростанции имеют оптимальный объем топливного бака и могут обеспечить автономное электроснабжение без дозаправки от 6 до 8 часов.

ESE 26 BS и ESE 56 BS оснащены электронным блоком управления и контроля с ЖК-дисплеем, отображающим:

- напряжение
- ток
- мощность
- частоту
- уровень топлива
- уровень масла.



ESE 26 BS и ESE 56 BS

ESE 1100 BS

ESE 900



PROFI-LINE

Модель	ESE 900	ESE 1100 BS	ESE 26 BS	ESE 56 BS
Артикул	12209-P	240004-E	111050	111052
ГЕНЕРАТОР				
Генератор	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Макс. мощность [LTP], кВА/кВт	0,89	1,1	2,2	5,5
Длительная мощность [COP], кВА/кВт	0,65	0,9	2,0	5,0
Ном. напряжение	220 В 1~ / 12 В =	220 В 1~	220 В 1~	220 В 1~
Ном. ток	2,8 А 1~ / 8,3 А	3,9 А 1~	8,7 А 1~	21,7 А 1~
cos φ	0,9	1	1	1
Частота, Гц / Класс защиты	50 / IP 23	50 / IP 23	50 / IP 23	50 / IP 23
ДВИГАТЕЛЬ				
Конструкция	1 цили., 2-х такт.	1 цили., 4-х такт. OHV	1 цили., 4-такт OHV	1 цили., 4-такт OHV
Рабочий объем, куб. см	63	81	163	389
Макс. мощность, кВт/л.с.	1,5 / 2,0	1,8 / 2,4	3,7 / 5	8,6 / 11
Топливо	Смесь 1:50 (2%)	Бензин	Бензин	Бензин
Объем бака, л	4	5,5	15	25
Время работы при 3/4 нагрузки, ч, около	5,7	8,5	8	8
Система пуска	Реверсивный старт	Реверсивный старт	Реверсивный старт	Реверсивный старт
Звуковое давление LWA, дБ	94	92	93	97
Уровень шума (7 м), дБ	69	67	68	72
Вес, кг, около	21	28,5	43,5	81,5
Габариты ДхШхВ в мм	410 x 340 x 336	446x 366 x 373	602 x 445 x 440	690 x 525 x 559
ОСНАЩЕНИЕ				
	1 розетка с заземлением 220В / 16 А 1 розетка 12 В защита от перегрузок	2 розетки с заземлением 220В / 16 А	2 розетки с заземлением 220В / 16 А	2 розетки с заземлением 220В / 16 А
		AVR-регулятор, датчик масла, защита от перегрузок, вольтметр, индикатор топлива	электронный блок управления и контроля с ЖК-дисплеем, AVR-регулятор, датчик уровня масла, защита от перегрузок, индикатор уровня топлива	
ПРИМЕНЕНИЕ				
	220 В	220 В	220 В	220 В
Электроинструменты	до 2100 Вт	до 2500 Вт	до 3800 Вт	до 3800 Вт
Садовые инструменты	до 1500 Вт	до 1700 Вт	до 2600 Вт	до 2600 Вт
Сварочные аппараты инверторного типа				
Компрессоры, насосы	до 1300 Вт	до 1300 Вт	до 2000 Вт	до 2000 Вт